

AOC

Handleiding LCD-monitor

Q3279VWF LED achtergrondverlichting



www.aoc.com

©2017 AOC. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheid	4
Nationale conventies	4
Voeding.....	5
Installatie.....	6
Reiniging.....	7
Overig	8
Instelling.....	9
Inhoud verpakking	9
Voetstuk & voet installeren.....	10
De kijkhoek aanpassen.....	11
De monitor aansluiten.....	12
Vrije synchronisatiefunctie	13
Aanpassen	14
De optimale resolutie instellen.....	14
Windows 10	14
Windows 8	16
Windows 7	18
Sneltoetsen.....	20
OSD-instellingen.....	21
Luminantie	22
Beeldinstelling	23
Kleurinstelling	24
Afbeeldingsversterking	25
OSD-instelling.....	26
Spelinstelling.....	27
Extra	28
Afsluiten.....	29
LED-indicator	29
Stuurprogramma	30
Monitorstuurprogramma.....	30
Windows 10.....	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu.....	41
e-Saver	42
Screen+	43
Problemen oplossen	44
Specificaties	45
Algemene specificaties	45
Vooraf ingestelde beeldmodi.....	46
Pin-toewijzingen.....	47
Plug en Play.....	49
Reglementering.....	50
FCC-verklaring.....	50
WEEE-verklaring	51
RoHS-verklaring	51

E-Waste-verklaring voor India.....	52
Verminderd gebruik van gevaarlijke stoffen (India).....	52
EPA Energy Star	53
EPEAT-verklaring	53
Service.....	54
Garantieverklaring voor Europa	54
Garantieverklaring voor het Midden Oosten en Afrika (MEA)	56
AOC-PIXELBELEID	58
ISO 9241-307 KLASSE 1.....	58
Garantieverklaring voor noord en zuid Amerika (met uitzondering van Brazilië).....	59
EASE PROGRAMMA	61
TCO-DOCUMENT	62

Veiligheid

Nationale conventies

De volgende subsecties beschrijven de notatieconventies die in dit document worden gebruikt.

Opmerkingen en waarschuwingen

Doorheen deze gids kunnen tekstblokken vergezeld zijn door een pictogram en vet of cursief gedrukt zijn. Deze blokken zijn opmerkingen en twee niveaus van waarschuwingen. Ze worden als volgt gebruikt:



OPMERKING: Een OPMERKING geeft belangrijke informatie aan die u zal helpen uw computer beter te gebruiken.





OPGELET: Een bericht OPGELET geeft potentiële schade aan de hardware of het verlies van gegevens aan en vertelt u hoe u het probleem kunt vermijden.





WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING geeft potentiële lichamelijke letsels aan en vertelt u hoe u het probleem kunt vermijden. Sommige waarschuwingen kunnen verschijnen in andere formaten en zijn mogelijk niet vergezeld door een pictogram. In dergelijke gevallen is de specifieke voorstelling van de waarschuwing opgelegd door de regelgevende overheidsinstanties.


Voeding


 De monitor mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het type vermogen dat bij u thuis wordt geleverd, moet u contact opnemen met uw verkoper of met de lokale elektriciteitsmaatschappij.

 De monitor is voorzien van een geaarde stekker, een stekker voorzien van aardaansluitingen. Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact. Als het stopcontact niet geschikt is voor een geaarde stekker, laat dan een elektriciën het juiste stopcontact installeren of gebruik een adapter om het apparaat veilig te aarden. Maak de geaarde stekker niet onklaar.

 Ontkoppel de eenheid tijdens onweer of als deze gedurende een langere periode niet zal worden gebruikt. Dit beschermt de monitor tegen schade door stroomstoten.

 Zorg dat u geen powerstrips en verlengkabels overbelast. Overbelasting kan leiden tot brand of elektrische schokken.

 Voor een goede werking dient u de monitor alleen te gebruiken met UL-vermelde computers met correct geconfigureerde aansluitpunten die zijn gemarkeerd tussen 100-240 V~, Min.5 A

 Het wandstopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet makkelijk te bereiken zijn.

Installatie

! Plaats de monitor niet op een onstabiel wagentje, voet, statief, haak of tafel. Als de monitor valt, kunt u lichamelijke letsels oplopen of kan dit product ernstig worden beschadigd. Gebruik het toestel alleen met een karretje, standaard, statief, steun of tafel die door de fabrikant is aanbevolen of die bij dit product wordt verkocht. Volg de instructies van de fabrikant wanneer u het product installeert en gebruik montageaccessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen. Wanneer het product op een wagentje is geplaatst, moet u voorzichtig te werk gaan wanneer u deze combinatie verplaatst.

! Duw nooit enige objecten in de sleuven van de monitorbehuizing. Er kan een schade aan het circuit ontstaan waardoor brand of elektrische schok kan worden veroorzaakt. Mors nooit vloeistoffen op de monitor.


! Plaats de voorzijde van het product niet op de grond.

! Als u de monitor aan de wand bevestigt of op een plank plaatst, dient u een montagekit te gebruiken die is goedgekeurd door de fabrikant en de aanwijzingen van deze kit op te volgen.

! Laat wat ruimte vrij rond de monitor, zoals hieronder weergegeven. Anders is de luchtstroom niet krachtig genoeg waardoor oververhitting brand of schade aan de monitor kan veroorzaken.

Kijk hieronder voor de aanbevolen ventilatiegebieden rond de monitor wanneer de monitor wordt geïnstalleerd aan de muur of op een voet.

Met voet geïnstalleerd



Reiniging


⚠️ Maak de behuizing regelmatig schoon met een doek. U kunt een zacht wasmiddel gebruiken om de vlek te verwijderen in plaats van een krachtig wasmiddel dat op de behuizing inwerkt.


⚠️ Zorg dat er tijdens het reinigen voor dat er geen reinigingsmiddel in het product lekt. De schoonmaakdoek mag niet te rus zijn omdat dit het oppervlak van het scherm kan beschadigen.


⚠️ Maak het voedings snoer los voordat u gaat schoonmaken.




Overig

 Als er een vreemde geur, geluid of rook uit het product komt, trekt u de voedingsstekker ONMIDDELIJK uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum.


 Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafellaken of gordijn.

 Stel de LCD-monitor niet bloot aan heftige vibraties of krachtige impact tijdens het gebruik.

 Laat de monitor tijdens gebruik of vervoer nergens tegen botsen en laat de monitor niet vallen.


Instelling

Inhoud verpakking



Monitor

*




Cd-handleiding

*



Garantiekaart



Voet



Voedingskabel

*



DP-kabel

*



Dual-link DVI-kabel

*



HDMI-kabel

*




Analoge kabel

* Niet alle signaalkabels (voor AnalooG, DVI, DP en HDMI) worden voor alle landen en regio's meegeleverd. Informeer bij uw handelaar of het kantoor van AOC ter bevestiging.


Voetstuk & voet installeren

Installeer of verwijder de voet als volgt.

Installatie:



Verwijderen:




De kijkhoek aanpassen

Voor een optimale weergave raden wij aan om naar het volledige oppervlak van de monitor te kijken en vervolgens de hoek van de monitor naar voorkeur te veranderen.

Houd de stand zo vast dat de monitor niet kan kantelen wanneer u de kijkhoek van de monitor aanpast.

U kunt de monitor afstellen zoals hieronder weergegeven:

Kantelhoek: -2° ~ $21,5^{\circ}$




OPMERKING:

Pas de kijkhoek niet verder aan dan 21,5 graden om schade te voorkomen.

De monitor aansluiten

Kabelverbindingen aan achterzijde van monitor en computer



- 1 Voeding
- 2 DVI Dual-Link
- 3 HDMI
- 4 Schermaansluiting
- 5 D-SUB
- 6 Oortelefoon

Om de apparatuur te beschermen, moet u de pc en de lcd-monitor altijd uitschakelen voordat u ze met elkaar verbindt.

- 1 Sluit de voedingskabel aan op de voedingsingang op de achterkant van de monitor.
- 2 Optioneel - (Vereist een videokaart met DVI-poort) - Sluit één uiteinde van de DVI-kabel aan op de achterzijde van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de DVI-poort van de computer.
- 3 (Optioneel - Vereist een videokaart met HDMI-poort) - Sluit één uiteinde van de HDMI-kabel aan op de achterzijde van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de HDMI-poort van de computer.
- 4 (Optioneel - Vereist een videokaart met DP-poort) – Sluit het ene uiteinde van de DP-kabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de DP-poort van de computer.
- 5 Sluit het ene uiteinde van de D-Sub-kabel aan op de achterzijde van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de D-Sub-poort van de computer.
- 6 Schakel de monitor en de computer in.
- 7 Ondersteunde resoluties voor video:
 - (1) VGA: 1920x1080 bij 60 Hz (maximum)
 - (2) DVI Dual-Link: 2560x1440 bij 60 Hz (maximum)
 - (3) HDMI/DP: 2560x1440 bij 75 Hz (maximum)

Als uw monitor een afbeelding weergeeft, is de installatie voltooid. Zie Probleemoplossing als geen beeld wordt weergegeven.

Vrije synchronisatiefunctie

1. Vrije synchronisatiefunctie werkt met DP/HDMI
2. Compatibele grafische kaart: aanbevolen zoals hieronder. Kan ook worden gecontroleerd door een bezoek te brengen aan www.AMD.com

AMD Radeon RX 400 serie

AMD Radeon R9 300 serie (370 serie behalve)

AMD Radeon R9 Fury X

AMD Radeon R9 Nano

AMD Radeon R7 360

AMD Radeon R9 295X2

AMD Radeon R9 290X

AMD Radeon R9 290

AMD Radeon R9 285

AMD Radeon R7 260X

AMD Radeon R7 260


Aanpassen

De optimale resolutie instellen


Windows 10

Voor Windows 10:


- Klik met de rechtermuisknop op START.
- Klik op "**CONTROL PANEL (CONFIGURATIESCHERM)**".




- Klik op "**DISPLAY (BEELDSCHERM)**".



- Klik op de knop "Change display settings (Beeldscherminstellingen wijzigen)".





- Stel de **SLIDE-BAR (SCHUIFBALK)** voor de resolutie in op de optimale vooraf ingestelde resolutie.




Windows 8

Voor Windows 8:


- Rechtsklik en klik op **All apps (Alle apps)** rechtsonder in het scherm.




- Stel **"View by (Weergeven op)"** in op **"Category (Categorie)"**.
- Klik op **"Appearance and Personalization (Vormgeving en Persoonlijke instellingen)"**.



- Klik op "**DISPLAY (BEELDSCHERM)**".




- Stel de **SLIDE-BAR (SCHUIFBALK)** voor de resolutie in op de optimale vooraf ingestelde resolutie.




Windows 7

Voor Windows 7:


- Klik op **START**.
- Klik op **"CONTROL PANEL (CONFIGURATIESCHERM)"**.




- Klik op **"Appearance (Vormgeving)"**.




- Klik op **"DISPLAY (BEELDSCHERM)"**.




- Klik op de knop "**Change display settings (Weergaveinstellingen wijzigen)**".



- Stel de **SLIDE-BAR (SCHUIFBALK)** voor de resolutie in op de optimale vooraf ingestelde resolutie.



Sneltoetsen



1	Bron/Auto/Afsluiten
2	Spelmodus/<
3	Beeldschakelaar/Volume/>
4	Menu / Invoeren
5	Voeding

Voeding

Druk op de stroomknop om de monitor aan en uit te zetten.

Bron/Auto/Afsluiten

Als het OSD is afgesloten, is de knop Bron/Auto/afsluiten de sneltoets voor het instellen van de bron. Wanneer het OSD gesloten is, houdt u de knop Bron/Auto/Afsluiten ongeveer 2 seconden ingedrukt voor het automatisch configureren (alleen voor de bron met D-sub).

Spelmodus/<

Als er geen OSD is, drukt u op de toets "<" om de spelmodus te openen. Druk dan op de toets "<" of ">" om de spelmodus (FPS, RTS, Racen, Speler 1, Speler 2 of Speler 3) te selecteren op basis van de verschillende speltypes.


Beeldschakelaar/Volume/>

Als er geen OSD is, druk dan op deze knop om de volumefunctie te openen, en druk op de toets "<" of ">" om het volume van de oortelefoon aan te passen (alleen voor de bron met HDMI of DP)

Als er geen OSD is, druk dan continu op deze knop om de breedbeeldverhouding te wijzigen/4:3/1:1/17" (4:3)/19" (4:3)/19" (5:4) /19"W(16:10)/21.5"W(16:9)22"W(16:10)/23"W(16:9)/23.6"W(16:9)/24"W(16:9) /27"W enzovoort.

OSD-instellingen

Eenvoudige aanwijzingen op de besturingstoetsen.





- 1) Druk op de **knop MENU** om het OSD-venster te activeren.
- 2) Druk op **< of >** om door de functies te navigeren. Nadat de gewenste functie is gemarkeerd, drukt u op de **knop MENU** om deze te activeren. Druk op **< of >** om door de functies in het submenu te navigeren. Druk nadat de gewenste functie is gemarkeerd op de **knop MENU** om deze in te schakelen.
- 3) Druk op **< of >** om de instellingen van de geselecteerde functie te wijzigen. Druk op de **knop AUTO** om af te sluiten. Indien u een andere functie wilt aanpassen, herhaal stappen 2-3.
- 4) Functie OSD vergrendelen: Houd om het OSD te vergrendelen de **knop MENU** ingedrukt terwijl de monitor is uitgeschakeld en druk op de **aan/uit-knop** om de monitor in te schakelen. Houd om het OSD te vergrendelen de **knop MENU** ingedrukt terwijl de monitor is uitgeschakeld en druk op de **aan/uit-knop** om de monitor in te schakelen.








Opmerkingen:

- 1) Als het product slechts één signaalingang heeft, wordt het onderdeel "Ingangselectie" uitgeschakeld voor het aanpassen.
- 2) ECO-modi (behalve Standaardmodus), DCR, DCB Modus en Afbeeldingsversterking: er kan slechts één van deze vier statussen van kracht zijn.


Luminantie





1. Druk op de **knop MENU** om het menu te tonen.
2. Druk op Links of Rechts om  (Luminantie), te selecteren en druk op de **knop MENU** om dat te openen.
3. Druk op Links of Rechts om submenu te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
4. Druk op Links of Rechts om aan te passen.
5. Druk op de **knop AUTO** om af te sluiten.

	Contrast	0-100		Contrast van Digitaal-register.
	Helderheid	0-100		Verlichting instellen
	Eco stand	Standaard	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaardmodus
		Teksti		Tekstmodus
		Internet		Internetmodus
		Spel		Spelmodus
		Film		Filmmodus
		Sport		Sportmodus
	Gamma	Gamma1	Aanpassen aan Gamma 1	
		Gamma2	Aanpassen aan Gamma 2	
		Gamma3	Aanpassen aan Gamma 3	
	DCR	Uit	Dynamische contrastverhouding uitschakelen	
		Aan		Dynamische contrastverhouding inschakelen


Beeldinstelling




1. Druk op de **knop MENU** om het menu te tonen.
2. Druk op Links of Rechts om  (Beeldinstelling), te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
3. Druk op Links of Rechts om submenu te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
4. Druk op Links of Rechts om aan te passen.
5. Druk op de **knop AUTO** om af te sluiten.

	Klok	0-100	Pas de Beeldklok aan om verticale ruis te verminderen.
	Fase	0-100	Pas de Beeldfase aan om horizontale ruis te verminderen.
	Scherpte	0-100	Pas de scherpte van het beeld aan
	H-Positie	0-100	Stelt de horizontale positie van het beeld in.
	V-Positie	0-100	Stelt de verticale positie van het beeld in.


Kleurinstelling





1. Druk op de **knop MENU** om het menu te tonen.
2. Druk op Links of Rechts om  (Kleurinstelling), te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
3. Druk op Links of Rechts om submenu te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
4. Druk op Links of Rechts om aan te passen.
5. Druk op de **knop AUTO** om af te sluiten.

	Kleurtemp.	Warm		Warme kleurtemperatuur ophalen uit EEPROM.	
		Normaal		Normale kleurtemperatuur ophalen uit EEPROM.	
		Koel		Koele kleurtemperatuur ophalen uit EEPROM.	
		sRGB		SRGB-kleurtemperatuur ophalen uit EEPROM.	
		Gebr.	Rood		Rode versterking uit digitaal register
			Groen		Groene versterking uit digitaal register.
	Blauw			Blauwe versterking uit digitaal register	
	DCB Modus	Volledige verbetering	aan of uit	Modus volledig versterken in- of uitschakelen	
		Natuurweergave	aan of uit	Modus natuurlijke huid in- of uitschakelen	
		Groen veld	aan of uit	Modus Groen veld in- of uitschakelen	
		Hemelsblauw	aan of uit	Modus Hemelsblauw in- of uitschakelen	
		Auto. Detectie	aan of uit	Modus automatische detectie in-of uitschakelen	
	DCB Demo		aan of uit	Demo in- of uitschakelen	

Afbeeldingsversterking




1. Druk op de **knop MENU** om het menu te tonen.
2. Druk op Links of Rechts om  (Afbeeldingsversterking), te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
3. Druk op Links of Rechts om submenu te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
4. Druk op Links of Rechts om aan te passen.
5. Druk op de **knop AUTO** om af te sluiten.


	Helder Frame	aan of uit	Helder Frame in- of uitschakelen
	Framegrootte	14-100	Framegrootte instellen
	Helderheid	0-100	De helderheid van het frame instellen
	Contrast	0-100	Het contrast van het frame instellen
	H-Positie	0-100	Pas de horizontale positie van het beeld aan
	V-Positie	0-100	Pas de verticale positie van het beeld aan


Opmerking:

Pas de helderheid, het contrast en de positie van het Heldere beeld aan voor een betere kijkervaring.

OSD-instelling




1. Druk op de **knop MENU** om het menu te tonen.
2. Druk op Links of Rechts om  (OSD-instelling), te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
3. Druk op Links of Rechts om submenu te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
4. Druk op Links of Rechts om aan te passen.
5. Druk op de **knop AUTO** om af te sluiten.


	Taal		De OSD-taal selecteren
	Time-out	5-120	De OSD-time-out instellen
	DP mogelijk	1.1/1.2	houd ermee rekening dat alleen DP1.2 de vrije synchronisatiefunctie ondersteunt
	H-Positie	0-100	De horizontale positie van OSD instellen
	V-Positie	0-100	De verticale positie van OSD instellen
	Transparantie	0-100	Pas de transparantie van het OSD aan
	Pauze-herinnering	aan of uit	Pauzeherinnering als de gebruiker langer dan 1 uur continu werkt


Opmerkingen:

Als de DP video-inhoud DP1.2 ondersteunt, selecteer dan DP1.2 voor DP mogelijk; selecteer anders DP1.1


Spelinstelling





1. Druk op de **knop MENU** om het menu te tonen.
2. Druk op Links of Rechts om  (Spelinstelling), te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
3. Druk op Links of Rechts om submenu te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
4. Druk op Links of Rechts om aan te passen.
5. Druk op de **knop AUTO** om af te sluiten.

	Spelmodus	FPS	Voor het afspelen van FPS-games (first Person Shooters). Verbeterd de details van het zwartniveau in donkere thema's.
		RTS	Voor het spelen van RTS (Real Time Strategy). Verbeterd de beeldkwaliteit.
		Racen	Voor het spelen van racing games. Biedt een snellere responstijd en een hoge kleurverzadiging.
		Speler 1	Voorkeursinstellingen gebruiker opgeslagen als Speler 1.
		Speler 2	Voorkeursinstellingen gebruiker opgeslagen als Speler 2.
		Speler 3	Voorkeursinstellingen gebruiker opgeslagen als Speler 3.
		Uit	Geen optimalisatie via smart-image spel
	Schaduwbeheer	0-100	De standaard van Shadow Control (Schaduwbeheer) is 50. Daarna kan de eindgebruiker dit aanpassen van 50 tot 100 of 0 om het contrast voor een helder beeld te verhogen. 1. Als de afbeelding te donker is om de details duidelijk te zien, past u aan van 50 tot 100 voor een helder beeld. 2. Als de afbeelding te wit is om de details duidelijk te zien, past u aan van 50 tot 0 voor een helder beeld.
	Spelkleur	0-20	Spelkleur biedt een niveau van 0-20 voor het aanpassen van de grijswaarden voor betere beelddetails
	Laagblauw modus	Zwak	Verminder de blauwe lichtgolf door de kleurtemperatuur te regelen
		Gemiddeld	
		Sterk	
		Uit	
	Overdrive	Zwak	Pas de reactietijd aan.
		Gemiddeld	
Sterk			
Uit			


Extra





1. Druk op de **knop MENU** om het menu te tonen.
2. Druk op Links of Rechts om  (Extra), te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
3. Druk op Links of Rechts om submenu te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
4. Druk op Links of Rechts om aan te passen.
5. Druk op de **knop AUTO** om af te sluiten.

	Ingangselectie	Automatisch/D-SUB/DVI/HDMI/DP	De ingang voor de signaalbron selecteren	
	Autom. configuratie	ja of nee	Stel automatisch de standaard van het beeld aan.	
	Uitschakeltimer	0 - 24 uur	Selecteer de tijd voor uitschakelen.	
	Beeldverhouding	Breedbeeld		Selecteer de beeldverhouding voor het scherm.
		1:1		
		4:3		
		17" (4:3)		
		19" (4:3)		
		19" (5:4)		
		19"B (16:10)		
		21,5"B (16:9)		
22"B (16:10)				
23"B (16:9)				
23,6"B (16:9)				
24"B (16:9)				
27"B (16:9)				
DDC/CI	ja of nee	Ondersteuning voor DDC/CI in- of uitschakelen		
Reset	Ja of nee	De standaardwaarden van het menu herstellen.		

Afsluiten



1. Druk op de **knop MENU** om het menu te tonen.
2. Druk op Links of Rechts om  (Afsluiten), te selecteren en druk op de **knop MENU** om het menu te openen.
3. Druk op de **knop AUTO** om af te sluiten.

	Afsluiten		Sluit de OSD af.
---	-----------	--	------------------

LED-indicator


Status	Led-kleur
Modus volledige stroom	Wit
Modus Actief-uit	Oranje

Stuurprogramma


Monitorstuurprogramma

Windows 10


- Start Windows® 10.
- Klik met de rechtermuisknop op START.
- Klik op "**Control Panel (Configuratiescherm)**".




- Klik op het pictogram "**Display (Beeldscherm)**".




- Klik op de knop "Change display settings (Beeldscherminstellingen wijzigen)".




- Klik op de knop "Advanced Settings (Geavanceerde instellingen)".




- Klik op de tab **"Monitor (Beeldscherm)"** en klik op de knop **"Proprieties (Eigenschappen)"**.




- Klik op het tabblad **"Driver (Stuurprogramma)"**.




- Open het venster **"Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Stuurprogramma bijwerken - Algemeen PnP-beeldscherm)"** door op **"Update Driver... (Stuurprogramma bijwerken...)"** te klikken en klik dan op de knop **"Browse my computer for driver software (Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken)"**.



- Selecteer "**Let me pick from a list of device drivers on my computer (Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer)**".





- Klik op de knop "**Have Disk (Bladeren)**". Klik op de knop "**Browse (Bladeren)**" en ga naar de volgende map: X:\Driver\modulenaam (waarbij X de stationsletter is die aan het cd-romstation is toegewezen).




- Selecteer het bestand "**xxx.inf**" en klik op de knop "**Open (Openen)**". Klik op de knop **OK**.
- Kies het model van de monitor en klik op de knop "**Next (Volgende)**". De bestanden worden van de cd naar de harde schijf gekopieerd.
- Sluit alle open vensters en verwijder de cd.
- Start het systeem opnieuw op. Het systeem selecteert automatisch de maximale vernieuwingsnelheid en de bijbehorende Color Matching Profiles.

Windows 8


- Start Windows® 8
- Rechtsklik en klik op **All apps (Alle apps)** rechtsonder in het scherm.




- Klik op het pictogram "**Control Panel (Configuratiescherm)**"
- Stel "**View by (Weergeven op)**" in op "**Large icons (Grote pictogrammen)**" of "**Small icons (Kleine pictogrammen)**".




- Klik op het pictogram **"Display (Beeldscherm)"**.




- Klik op de knop **"Change display settings (Weergaveinstellingen wijzigen)"**.




- Klik op de knop **"Advanced Settings (Geavanceerde instellingen)"**.




- Klik op de tabblad **"Monitor (Beeldscherm)"** en klik op de knop **"Properties (Eigenschappen)"**.




- Klik op het tabblad **"Driver (Stuurprogramma)"**




- Open het venster **"Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Stuurprogramma bijwerken - Algemeen PnP-beeldscherm)"** door op **"Update Driver... (Stuurprogramma bijwerken...)"** te klikken en klik dan op de knop **"Browse my computer for driver software (Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken)"**.



- Selecteer "**Let me pick from a list of device drivers on my computer (Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer)**".




- Klik op de knop "**Have Disk (Bladeren)**". Klik op de knop "**Browse (Bladeren)**" en ga naar de volgende map: X:\Driver\modulenaam (waarbij X de stationsletter is die aan het cd-romstation is toegewezen).




- Selecteer het bestand "**xxx.inf**" en klik op de knop "**Open (Openen)**". Klik op de knop "**OK**".
- Kies het model van de monitor en klik op de knop "**Next (Volgende)**". De bestanden worden van de cd naar de harde schijf gekopieerd.
- Sluit alle open vensters en verwijder de cd.
- Start het systeem opnieuw op. Het systeem selecteert automatisch de maximale vernieuwingsnelheid en de bijbehorende Color Matching Profiles.

Windows 7


- Start Windows® 7
- Klik op **"Start"** en daarna op **"Control Panel (Configuratiescherm)"**.




- Klik op het pictogram **"Display (Beeldscherm)"**.




- Klik op de knop **"Change display settings (Weergaveinstellingen wijzigen)"**.




- Klik op de knop "**Advanced Settings (Geavanceerde instellingen)**".




- Klik op de tab "**Monitor (Beeldscherm)**" en klik op de knop "**Properties (Eigenschappen)**".




- Klik op het tabblad "**Driver (Stuurprogramma)**".




- Open het venster "**Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Stuurprogramma's bijwerken - Algemeen PnP-beeldscherm)**" door te klikken op "**Update Driver... (Stuurprogramma bijwerken...)**" en klik vervolgens op de knop "**Browse my computer for driver software (Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken)**".



- Selecteer "**Let me pick from a list of device drivers on my computer (Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer)**".



- Klik op de knop "**Have Disk (Bladeren)**". Klik op de knop "**Browse (Bladeren)**" en ga naar de volgende map: X:\Driver\modulenaam (waarbij X de stationsletter is die aan het cd-romstation is toegewezen).



- Selecteer het bestand "**xxx.inf**" en klik op de knop "**Open (Openen)**". Klik op de knop **OK**.
- Kies het model van de monitor en klik op de knop "**Next (Volgende)**". De bestanden worden van de cd naar de harde schijf gekopieerd.
- Sluit alle open vensters en verwijder de cd.
- Start het systeem opnieuw op. Het systeem selecteert automatisch de maximale vernieuwingsnelheid en de bijbehorende Color Matching Profiles.

i-Menu



Welkom bij de "i-Menu" software van AOC. i-Menu maakt het aanpassen van de instellingen voor uw monitor gemakkelijk door schermmenu's te gebruiken in plaats van de OSD-knop op de monitor. Volg de installatiehandleiding om de installatie te voltooien. De software ondersteunt de volgende besturingssystemen: Windows 10, Windows 8, Windows 7.




e-Saver




Welkom bij de AOC e-Saver software voor het energiebeheer van de monitor. De AOC e-Saver bevat Smart Shutdown werkt voor uw monitoren, biedt uw monitor de mogelijkheid tijdig uit te schakelen wanneer de pc-eenheid in een willekeurige status is (On (Aan), Off (Uit), Sleep (Slapen) of Screen Saver (Schermbeveiliging)); de feitelijke afsluittijd is afhankelijk van uw voorkeuren (zie het volgende voorbeeld). Klik op "driver/e-Saver/setup.exe" om de e-Saver software te installeren. Volg de aanwijzingen van de wizard om de installatie van de software te voltooien.

Onder elk van de vier pc-staten kunt u de gewenste tijd (in minuten) installeren in het vervolgkeuzemenu waarop uw beeldscherm automatisch moet afsluiten. Hiet voorbeeld is hieronder geïllustreerd:

- 1) Het beeldscherm sluit nooit af als de pc is ingeschakeld.
- 2) Het beeldscherm sluit automatisch af 5 minuten nadat de pc is uitgeschakeld.
- 3) Het beeldscherm sluit automatisch af 10 minuten nadat de pc in de slaapstand/stand-by is gegaan.
- 4) Het beeldscherm sluit automatisch af 20 minuten nadat de schermbeveiliging verschijnt.




U kunt op "RESET" klikken om de standaardinstellingen van de e-Saver te herstellen zoals hieronder.



Screen+



Welkom bij de "Screen+"-software van AOC. Screen+ software is een hulpmiddel voor het splitsen van het bureaublad; het verdeelt het blad in meerdere deelvensters en elk deelvenster toont een ander venster. U hoeft het venster alleen maar naar een overeenkomstig deelvenster te slepen als u dat wilt openen. Het ondersteunt meerdere beeldschermen om uw werk gemakkelijker te maken. Gebruik de installatiesoftware om het te installeren. De software ondersteunt de volgende besturingssystemen: Windows 10, Windows 8, Windows 7.



Problemen oplossen

Probleem & vraag	Mogelijke oplossingen
Stroom-LED brandt niet	Zorg ervoor dat de aan/uit-knop ingeschakeld is en dat het netsnoer stevig in een geaard stopcontact en in de monitor zit.
Er verschijnen geen beelden op het scherm.	<ul style="list-style-type: none"> • Is het netsnoer goed aangesloten? Controleer de aansluiting van het netsnoer en de voeding. • Is de kabel correct aangesloten? (Aangesloten met de D-sub-kabel) Controleer de DB-15-kabelaansluiting. (Aangesloten met de DVI-kabel) Controleer de DVI-kabelaansluiting. * DVI-invoer is niet beschikbaar op elk model. • Als de voeding is ingeschakeld, herstart dan de computer om het beginscherm (het aanmeldscherm) weer te geven. Als het eerste scherm (het aanmeldingsscherm) verschijnt, start u de computer op in de toepasselijke modus (de veilige modus voor Windows ME/XP/2000) en wijzigt u de frequentie van de videokaart. (Raadpleeg de instelling voor de optimale resolutie) Als het eerste scherm (het aanmeldingsscherm) niet verschijnt, neemt u contact op met het servicecentrum of uw dealer. • Ziet u "Ingang niet ondersteund" op het scherm? U kunt dit bericht zien wanneer het signaal van de videokaart de maximale resolutie en frequentie overschrijdt waarmee de monitor goed kan omgaan. Pas de maximale resolutie en frequentie waarmee de monitor goed kan omgaan aan. • Controleer of de AOC-stuurprogramma's voor de monitor geïnstalleerd zijn.
Beeld is vaag en heeft last van spookbeelden	Stel de opties contrast en helderheid in Druk in om automatisch aan te passen. Zorg ervoor dat u geen verlengkabel of schakelkast gebruikt. We bevelen aan dat u de monitor rechtstreeks aansluit op de connector van de videokaartuitgang aan de achterzijde van uw computer.
Beeld gaat op en neer, flinkt of een golfpatroon verschijnt door het beeld	Verplaats elektrische apparaten die elektrische interferentie veroorzaken zo ver mogelijk weg van de monitor. Gebruik de maximum vernieuwingsfrequentie die uw monitor aankan bij de resolutie die u gebruikt.
De monitor is vastgelopen in de "Modus Actief uit"	Stroomschakelaar van de computer moet in de AAN-stand staan De computervideokaart moet stevig in de sleuf zitten. Zorg ervoor dat de videokabel van de monitor goed aangesloten is op de computer. Controleer de videokabel van de monitor en verzeker u ervan dat geen van de pinnen gebogen is. Controleer of de computer werkt door de knop CAPS LOCK op het toetsendruk in te drukken terwijl u de CAPS LOCK-LED in de gaten houdt. De LED moet niet gaan branden of uitgaan als de knop CAPS LOCK wordt ingedrukt.
Een van de primaire kleuren ontbreekt (ROOD, GROEN of BLAUW)	Controleer de videokabel van de monitor en verzeker u ervan dat geen van de pinnen beschadigd is. Zorg ervoor dat de videokabel van de monitor goed aangesloten is op de computer.
Schermbild is niet gecentreerd of heeft niet de juiste afmeting	Pas de horizontale en verticale positie aan of druk op de hotkey (Automatisch).
Het beeld heeft kleurfouten (het wit lijkt niet wit)	Pas de RGB-kleur aan of selecteer een kleurentemperatuur.
Horizontale of verticale storing in het scherm	Gebruik de afsluitmodus van Windows 95/98/2000/ME/XP om klok en fase aan te passen. Druk in om automatisch aan te passen.

Specificaties


Algemene specificaties

Paneel	Modelnaam	Q3279VWF		
	Aandrijfsysteem	TFT kleuren-LCD		
	Weergeefbare beeldgrootte	80,2 cm diagonaal		
	Pixelpitch	0,273 mm(H) x 0,273 mm(V)		
	Video	R, G, B analoge interface		
	Afzonderlijk synchroniseren	H/V TTL		
	Weergavekleuren	10,7 Kleur		
Overige	Horizontaal scanbereik	30 k - 99 kHz(D-SUB/ DVI-Dual-Link) 30 k-114 kHz(HDMI/DP)		
	Horizontaal scanformaat (maximum)	698,88 mm		
	Verticaal scanbereik	50-76 Hz(D-SUB/ DVI-Dual-Link) 48-76 Hz(HDMI, DP)		
	Verticaal scanformaat (maximum)	393,12mm		
	Optimale vooraf ingestelde resolutie	1920x1080 bij 60 Hz(D-SUB) 2560x1440 bij 60 Hz (DVI-Dual-Link\HDMI\DP)		
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI		
	Ingangsaansluiting	VGA/DVI Dual-Link/HDMI/DP		
	Ingang videosignaal	Analoog: 0,7 V p-p (standaard), 75 OHM, TMDS		
	Uitgangconnector	Oortelefoonuitgang		
	Voedingsbron	100-240 V wisselstroom, 50 / 60 Hz, 1,5A		
	Energieverbruik	standaard (helderheid = 90, contrast = 50)	44 W	
		Max. (helderheid = 100, contrast = 100)	≤ 51 W	
Energiebesparing		≤ 0,5 W		
Uitschakeltimer	0 - 24 uur			
Fysieke kenmerken	Aansluitingstype	VGA\DVI Dual-Link\HDMI\DP\oortelefoonuitgang		
	Type signaalkabel	Afneembaar		
	Afmetingen en gewicht:			
	Hoogte (met voet)	533 mm		
	Breedte	729,6 mm		
	Diepte	153,2 mm		
	Gewicht (monitor alleen)	7 kg		
Omgevings-	Temperatuur	Bedrijf	0° tot 50°	
		Niet in bedrijf	-25° tot 55°	
	Vochtigheid	Bedrijf	10% tot 85% (niet-condenserend)	
		Niet in bedrijf	5% tot 93% (niet-condenserend)	
	Hoogte	Bedrijf	0 tot 5000 m	
Niet in bedrijf		0 tot 12192 m		

Vooraf ingestelde beeldmodi


STANDAARD	RESOLUTIE	HORIZONTALE FREQUENTIE (kHz)	VERTICALE FREQUENTIE (Hz)
VGA	640x480 bij 60Hz	31,469	59,94
VGA	640x480 bij 72Hz	37,861	72,809
VGA	640x480 bij 75Hz	37,5	75
SVGA	800x600 bij 56Hz	35,156	56,25
SVGA	800x600 bij 60Hz	37,879	60,317
SVGA	800x600 bij 72Hz	48,077	72,188
SVGA	800x600 bij 75Hz	46,875	75
XGA	1024x768 bij 60Hz	48,363	60,004
XGA	1024x768 bij 70Hz	56,476	70,069
XGA	1024x768 bij 75Hz	60,023	75,029
SXGA	1280x1024 bij 60Hz	63,981	60,02
SXGA	1280x1024 bij 75Hz	79,976	75,025
WXGA+	1440x900 bij 60Hz	55,935	59,887
WSXGA	1680x1050 bij 60Hz	65,290	59,954
FHD	1920x1080 bij 60Hz	67,5	60
HD	1280x960 bij 60Hz	60	60
WQHD voor DVI, HDMI, DP	2560x1440 bij 60Hz	88,787	59,951
WQHD voor HDMI, DP	2560x1440 bij 75Hz	111,028	74,968
IBM MODE DOS	640x350 bij 70Hz	31,469	70,087
IBM MODE DOS	720x400 bij 70Hz	31,469	70,087
MAC MODE VGA	640x480 bij 67Hz	35,000	66,667
MAC MODE SVGA	832x624 bij 75Hz	49,725	74,551
MAC MODE XGA	1024x768 bij 75Hz	60,241	74,927

Pin-toewijzingen



15-pens signaalkabel met kleurenweergave:

Pinnummer	15-pins zijde van de signaalkabel	Pinnummer	15-pins zijde van de signaalkabel
1	Video-Rood	9	+5V
2	Video-Groen	10	Aarding
3	Video-Blauw	11	Geen verbinding
4	Geen verbinding	12	DDC-Seriële data
5	Detecteren van kabel	13	H-sync
6	GND-R	14	V-sync
7	GND-G	15	DDC-Seriële klok
8	GND-B		




24-pens signaalkabel met kleurenweergave:

Pinnr.	Signaalnaam	Pinnr.	Signaalnaam
1	TMDS gegevens 2-	13	TMDS gegevens 3+
2	TMDS gegevens 2+	14	+5V Stroom
3	TMDS gegevens 2/4 afgeschermd	15	Aarde (bij +5V)
4	TMDS gegevens 4-	16	Hot Plug Detect
5	TMDS gegevens 4+	17	TMDS gegevens 0-
6	DDC Clock	18	TMDS gegevens 0+
7	DDC Data	19	TMDS gegevens 0/5 afgeschermd
8	Geen verbinding	20	TMDS gegevens 5-
9	TMDS gegevens 1-	21	TMDS gegevens 5+
10	TMDS gegevens 1+	22	TMDS klok afgeschermd
11	TMDS gegevens 1/3 afgeschermd	23	TMDS klok +
12	TMDS gegevens 3-	24	TMDS klok-



Pin Nr.	Signaalnaam	Pin Nr.	Signaalnaam	Pin Nr.	Signaalnaam
1.	TMDS gegevens 2+	9.	TMDS gegevens 0-	17.	DDC/CEC-aarde
2.	TMDS gegevens 2 afscherming	10.	TMDS klok +	18.	+5V Stroom
3.	TMDS gegevens 2-	11.	TMDS klok afgeschermd	19.	Hot Plug Detect
4.	TMDS gegevens 1+	12.	TMDS klok -		
5.	TMDS gegevens 1 afscherming	13.	CEC		
6.	TMDS gegevens 1-	14.	Gereserveerd (n.c. op apparaat)		
7.	TMDS gegevens 0+	15.	SCL		
8.	TMDS gegevens 0 afscherming	16.	SDA		



20-pens signaalkabel met kleurenweergave:

Pinnr.	Signaalnaam	Pinnr.	Signaalnaam
1	ML_ Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_ Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_ Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_ Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_ Lane 1 (n)	17	AUX_CH (n)
8	GND	18	Hot Plug Detect
9	ML_ Lane 1 (p)	19	Return DP_PWR
10	ML_ Lane 0 (n)	20	DP_PWR

Plug en Play

Functie Plug & Play DDC2B

Deze monitor is uitgerust met VESA DDC2B mogelijkheden volgens de VESA DDC STANDAARD. Hierdoor kan de monitor het hostsysteem op de hoogte brengen van zijn identiteit en, afhankelijk van het niveau van gebruikte DDC, bijkomende informatie communiceren van zijn beeldmogelijkheden.

De DDC2B is een bidirectioneel datakanaal gebaseerd op het I²C protocol. De host kan EDID-informatie vragen over het DDC2B-kanaal.

Reglementering

FCC-verklaring

FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen WAARSCHUWING: (VOOR FCC-GECERTIFICEERDE MODELLEN)

OPMERKING: Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er bestaat echter geen garantie dat er geen ruis optreedt in een bepaalde installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van de volgende maatregelen:

Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

OPMERKING:

De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermd interfacekabels en een wisselstroomkabel.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige radio- of tv-storing die wordt veroorzaakt door onbevoegde wijziging van dit apparaat. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een dergelijke storing te corrigeren. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een dergelijke storing te corrigeren.

WEEE-verklaring

Verwijderen van afval van apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie.



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het product wordt weggebracht naar het daarvoor bedoelde inzamelingspunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Door gescheiden inzameling en recycling van afgedankte apparatuur helpt u met het sparen van natuurlijke bronnen en zorgt u ervoor dat de apparatuur wordt hergebruikt op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu spaart. Voor meer informatie over de plaats waar apparatuur voor recycling wordt ingezameld, neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten, het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

RoHS-verklaring

Dit product voldoet aan alle geïmplementeerde voorschriften van het RoHS-type in de hele wereld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot EU, Korea, Japan, VS (bijv. Californië), Oekraïne, Servië, Turkije, Vietnam en India.

We blijven onze processen bewaken, beïnvloeden en ontwikkelen met het oog op het naleven van de voorgestelde voorschriften van het RoHS-type, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Brazilië, Argentinië, Canada.

E-Waste-verklaring voor India



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet met ander huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het product wordt weggebracht naar het daarvoor bedoelde inzamelingspunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Door gescheiden inzameling en recycling van afgedankte apparatuur helpt u met het sparen van natuurlijke bronnen en zorgt u ervoor dat de apparatuur wordt hergebruikt op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu spaart. Ga voor meer informatie over E -afval naar

<http://www.aocindia.com/ewaste.php> en om te weten waar u uw afvalapparatuur kunt afgeven voor recycling in India neemt u contact met de volgende contactnummers.

Hulpnummer: 080-6788-6788 / 080-3323-1313 (maandag tot zaterdag, 10 tot 18 uur)

Gecentraliseerd e-waste-inzamelcentrum

Adres: TPV Technology India Private Limited,

59, Maheswari Nagar, 1st Main Road, Mahadevapura Post,

Whitefield Road, Bangalore, Karnataka, PIN: 560048,

Tel: 080-3023-1000

E-mail: serviceindia@aoc.com

Verminderd gebruik van gevaarlijke stoffen (India)

Dit product voldoet aan de "E-Waste-voorschriften (beheer), 2016" HOOFDSTUK V, regel 16, subregel (1). Hoewel nieuwe elektrische en elektronische apparaten en hun componenten of verbruiksproducten of onderdelen of reservestukken geen lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen en polybroomdifenylethers boven een maximale concentratiewaarde van 0,1 % per gewicht in homogene materialen voor lood, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenylen en polybroomdifenylethers en van 0,01% per gewicht in homogene materialen voor cadmium behalve voor de uitzonderingen die zijn vermeld in Schema 2 van de Regel.

EPA Energy Star



ENERGY STAR® is een in de V.S geregistreerd merk. Als partner van ENERGY STAR® hebben AOC International (Europa) BV en Envision Peripherals vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR® met betrekking tot efficiënt energiebeheer. (VOOR EPA-GECERTIFICEERDE MODELLEN)

EPEAT-verklaring



EPEAT is een systeem dat kopers in de privé en openbare sectoren helpt bij het evauleren, vergelijken en selecteren van computers, notebooks en monitoren gebaseerd op de eigenschappen van hun omgeving. EPEAT levert ook een duidelijke en consistentte reeks prestatiecriteria voor het ontwerp van producten, en biedt fabrikanten een mogelijkheid om voor markterkenning te zorgen voor pogingen tot het beperken van de milieuvloed van hun producten.

AOC gelooft in de bescherming van het milieu. Met grote zorg voor het behoud van natuurlijke bronnen en voor bescherming tegen vuilstort kondigt AOC de start aan van het recycleprogramma voor monitorverpakkingen van AOC. Dit programma is ontwikkeld om u te helpen bij het op de juiste wijze wegwerpen van uw monitorverpakking en vulmateriaal. Als geen plaatselijk recyclecentrum beschikbaar is, zal AOC het verpakkingsmateriaal voor u recyclen, inclusief schuimopvulling en karton. AOC Display solution recycleedt alleen monitorverpakking van AOC. Zie de volgende website-adressen:

Noord-Amerika

<http://us.aoc.com/aoc-corporation/?page=environmental-impact>

Duitsland

<http://aoc-europe.com/de/content/environment>

Brazili

<http://www.aoc.com.br/pg/embalagem-verde>

(VOOR EPEAT GECERTIFICEERDE MODELLEN)

Service

Garantieverklaring voor Europa

BEPERKTE GARANTIE VOOR 3 JAAR*

Voor LCD-monitoren van AOC die binnen Europa zijn verkocht, garandeert AOC International (Europa) BV dat dit product vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van drie (3) jaar na de originele datum van klantenaankoop. Tijdens deze periode zal AOC International (Europa) B.V., volgens haar keuze, het defecte product gratis, tenzij zoals hieronder vermeld, repareren met nieuwe of gereviseerde onderdelen, of het vervangen door een nieuw of gereviseerd product. Bij ontbreken van een aankoopbewijs gaat de garantie in 3 maanden na de fabricagedatum die op het product is aangegeven.

Als het product gebreken lijkt te vertonen, moet u contact opnemen met uw verkoper of naar het onderdeel service en support op www.aoc-europe.com gaan voor instructies betreffende de garantie. De verzendkosten voor de garantie zijn vooruitbetaald door AOC voor bezorgen en terugsturen. Stuur het product met een vooraf betaalde zending, samen met een gedateerd bewijs van aankoop, aan een erkend AOC-servicecentrum onder de volgende voorwaarde:

- Zorg er voor dat de LCD-monitor is verpakt in een degelijke kartonnen doos (AOC geeft de voorkeur aan de oorspronkelijke kartonnen doos om de monitor tijdens het vervoer goed te beschermen).
- Plaats het RMA-nummer op het adreslabel
- Plaats het RMA-nummer op de verzendverpakking

AOC International (Europa) B.V. zal de kosten voor de retourzending betalen binnen een van de landen die zijn opgegeven in deze garantieverklaring. AOC International (Europa) B.V. is niet verantwoordelijk voor enige kosten, verwant met het vervoer van producten over internationale grenzen. Dit omvat ook de internationale grenzen binnen de Europese Unie. Als de LCD-monitor niet beschikbaar is om in ontvangst te worden genomen als de koerier langskomt, wordt een bedrag voor ontvangst in rekening gebracht.

*** Deze beperkte garantie dekt geen verlies of schade die het gevolg is van:**

- Schade tijdens het vervoer als gevolg van onjuist verpakken
- Onjuiste installatie of onderhoud anders dan in overeenstemming met de handleiding van AOC
- Verkeerd gebruik
- Nalatigheid
- Elke andere oorzaak dan gewone commerciële of industriële toepassing.
- Aanpassing door een onbevoegde bron
- Reparatie, wijziging of installatie van opties of onderdelen door iemand anders dan een door AOC gecertificeerd of erkend servicecentrum
- Onjuiste omgevingen zoals vocht, waterschade en stof
- Beschadigd door geweld, aardbeving en terroristische aanvallen
- Overmatige of ongepaste verwarming of airconditioning of elektrische stroomstoringen, stroompieken of andere onregelmatigheden

Deze beperkte garantie dekt geen productfirmware of -hardware die door u of derden werd gewijzigd of aangepast.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle dergelijke wijzigingen of aanpassingen.

Alle AOC LCD-monitoren worden gemaakt volgens de ISO 9241-307 Class 1 standaard voor pixelbeleid.

Als de garantie is verlopen, hebt u nog altijd toegang tot alle beschikbare service-opties maar u bent verantwoordelijk voor de onderhoudskosten, waaronder onderdelen, werk, verzending (indien noodzakelijk) en van toepassing zijnde belastingen. Een erkend AOC-servicecentrum zal u een schatting van de servicekosten geven voordat u toestemming geeft om de diensten te verrichten.

ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VOOR DIT PRODUCT (MET INBEGRIJ VAN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL) ZIJN BEPERKT IN DUUR TOT EEN PERIODE VAN DRIE (3) JAAR VOOR ONDERDELEN EN WERKUREN VANAF DE ORIGINELE DATUM VAN AANKOOP DOOR DE CONSUMENT. ER ZIJN GEEN GARANTIES (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET) VAN TOEPASSING NA DEZE PERIODE. VERPLICHTINGEN VAN AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V. EN UW VERHAALRECHTEN HIERONDER, ZIJN ALLEEN EN EXCLUSIEF ZOALS HIER VERMELD. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V., HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, BENADELING, GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE THEORIE, MAG DE PRIJS VAN DE INDIVIDUELE EENHEID WAARVAN HET DEFECT OF DE SCHADE DE BASIS VORMT VAN DE CLAIM, NIET OVERSCHREDEN. IN GEEN GEVAL ZAL AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V. AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF FACILITEITEN OF UITRUSTING, OF ANDERE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. SOMMIGE LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DE BOVENSTAANDE BEPERKING ZAL BIJGEVOLG MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U. HOEWEL DEZE BEPERKTE GARANTIE U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN VERLEENT, KUNT U MOGELIJK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE KUNNEN VARIËREN, AFHANKELIJK VAN HET LAND. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PRODUCTEN DIE ZIJN AANGESCHAFT IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE.

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Bezoek voor meer informatie:

<http://www.aoc-europe.com>

Garantieverklaring voor het Midden Oosten en Afrika (MEA)

En

Het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (CIS)

BEPERKTE GARANTIE VAN EEN tot DRIE JAAR*

Voor AOC LCD-monitoren verkocht in het Midden Oosten en Afrika (MEA) en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (CIS) garandeert AOC International (Europe) B.V. dat dit product vrij is van defecten in materiaal en bewerking gedurende een periode van Een (1) tot Drie (3) jaar vanaf de fabricagedatum, afhankelijk van het land van verkoop. Tijdens deze periode biedt AOC International (Europe) B.V. een Carry-In (retour naar service-centrum) garantie-ondersteuning in een erkend AOC-servicecentrum of bij een erkende dealer en zal het, volgens haar keuze, het defecte product repareren met nieuwe of gereviseerde onderdelen, of het vervangen door een nieuw of gereviseerd product behalve zoals *hieronder vermeld. Als standaardbeleid wordt de garantie berekend vanaf de fabricagedatum zoals blijkt uit het serienummer van het product, maar de totale garantie zal Vijftien (15) maanden tot Negenendertig (39) maanden vanaf de fabricagedatum zijn, afhankelijk van het land van verkoop. Garantie zal worden overwogen voor uitzonderlijke gevallen die buiten de garantie vallen volgens het serienummer van het product, en voor dergelijke uitzonderlijke gevallen is de oorspronkelijke factuur of koopbon verplicht.

Als het product gebreken lijkt te vertonen, moet u contact opnemen met uw door AOC geautoriseerde verkoper of naar het onderdeel service en support op de website van AOC gaan voor instructies betreffende de garantie voor uw land.

- Egypte: http://aocmonitorap.com/egypt_eng
- CIS Centraal Azië: <http://aocmonitorap.com/ciscentral>
- Midden-Oosten: <http://aocmonitorap.com/middleeast>
- Zuid-Afrika: <http://aocmonitorap.com/southafrica>
- Saoedi-Arabië: <http://aocmonitorap.com/saudiarabia>

Stuur het product met een vooraf betaalde zending, samen met een gedateerd bewijs van aankoop, aan een erkend AOC-servicecentrum of leverancier onder de volgende voorwaarde:

- Zorg er voor dat de LCD-monitor is verpakt in een degelijke kartonnen doos (AOC geeft de voorkeur aan de oorspronkelijke kartonnen doos om de monitor tijdens het vervoer goed te beschermen).
- Plaats het RMA-nummer op het adreslabel
- Plaats het RMA-nummer op de verzendverpakking

*** Deze beperkte garantie dekt geen verlies of schade die het gevolg is van:**

- Schade tijdens het vervoer als gevolg van onjuist verpakken
- Onjuiste installatie of onderhoud anders dan in overeenstemming met de handleiding van AOC
- Verkeerd gebruik
- Nalatigheid

-
- Elke andere oorzaak dan gewone commerciële of industriële toepassing.
 - Aanpassing door een onbevoegde bron
 - Reparatie, wijziging of installatie van opties of onderdelen door iemand anders dan een door AOC gecertificeerd of erkend servicecentrum
 - Onjuiste omgevingen zoals vocht, waterschade en stof
 - Beschadigd door geweld, aardbeving en terroristische aanvallen
 - Overmatige of ongepaste verwarming of airconditioning of elektrische stroomstoringen, stroompieken of andere onregelmatigheden

Deze beperkte garantie dekt geen productfirmware of -hardware die door u of derden werd gewijzigd of aangepast. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle dergelijke wijzigingen of aanpassingen.

Alle AOC LCD-monitoren worden gemaakt volgens de ISO 9241-307 Klass 1 standaard voor pixelbeleid.

Als de garantie is verlopen, hebt u nog altijd toegang tot alle beschikbare service-opties maar u bent verantwoordelijk voor de onderhoudskosten, waaronder onderdelen, werk, verzending (indien noodzakelijk) en van toepassing zijnde belastingen. Een erkend AOC-servicecentrum of verkoper zal u een schatting van de servicekosten geven voordat u toestemming geeft om de diensten te verrichten.

ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VOOR DIT PRODUCT (MET INBEGRIJ VAN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL) ZIJN BEPERKT IN DUUR TOT EEN PERIODE VAN EEN (1) TOT DRIE (3) JAAR VOOR ONDERDELEN EN WERKUREN VANAF DE ORIGINELE DATUM VAN AANKOOP DOOR DE CONSUMENT. ER ZIJN GEEN GARANTIES (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET) VAN TOEPASSING NA DEZE PERIODE. VERPLICHTINGEN VAN AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V. EN UW VERHAALRECHTEN HIERONDER, ZIJN ALLEEN EN EXCLUSIEF ZOALS HIER VERMELD. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V., HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, BENADELING, GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE THEORIE, MAG DE PRIJS VAN DE INDIVIDUELE EENHEID WAARVAN HET DEFECT OF DE SCHADE DE BASIS VORMT VAN DE CLAIM, NIET OVERSCHREDEN. IN GEEN GEVAL ZAL AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V. AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF FACILITEITEN OF UITRUSTING, OF ANDERE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. SOMMIGE LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DE BOVENSTAANDE BEPERKING ZAL BIJGEVOLG MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U. HOEWEL DEZE BEPERKTE GARANTIE U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN VERLEENT, KUNT U MOGELIJK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE KUNNEN VARIËREN, AFHANKELIJK VAN HET LAND. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PRODUCTEN DIE ZIJN AANGESCHAFT IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE.

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Zie voor meer informatie: <http://www.aocmonitorap.com>

AOC-PIXELBELEID


ISO 9241-307 KLASSE 1

25 juli 2013

AOC streeft ernaar producten van de hoogste kwaliteit te leveren. Wij gebruiken een aantal van de meest geavanceerde productieprocessen in de branche en oefenen strikte kwaliteitscontrole uit. Defecte pixels of subpixels op de TFT-schermen die voor platte monitorschermen gebruikt worden, zijn echter soms niet te vermijden. Geen enkele fabrikant kan garanderen dat alle schermen vrij zijn van pixeldefecten, maar AOC garandeert dat elke monitor die een onaanvaardbaar aantal defecten heeft, onder garantie zal worden gerepareerd of vervangen. Dit Pixelbeleid geeft uitleg over de verschillende soorten pixeldefecten en definieert het aanvaardbare defectenniveau voor elk soort. Om in aanmerking te komen voor reparatie of vervanging onder garantie, moet het aantal defecte pixels op een TFT-scherm deze aanvaardbare niveaus overstijgen.

Definitie Pixels en subpixels

Een pixel, of beeldelement, is samengesteld uit drie subpixels in de hoofdkleuren rood, groen en blauw. Wanneer alle subpixels van een pixel verlicht zijn, verschijnen de drie gekleurde subpixels samen als een enkele witte pixel. Wanneer ze allemaal donker zijn, verschijnen de drie gekleurde subpixels samen als één zwarte pixel.



Soorten pixeldefecten

- Lichte punt-defecten: De monitor geeft een donker patroon weer, subpixels of pixels zijn altijd verlicht of "aan".
- Zwarte punt-defecten: De monitor geeft een licht patroon weer, subpixels of pixels zijn altijd verlicht of "uit".

ISO 9241-307 Pixeldefect klasse	Defect Type 1 Heldere pixel	Defect Type 2 Zwarte pixel	Defect Type 3 Heldere subpixel	Defect Type 4 Zwarte subpixel
Klasse 1	1	1	2 +	1
			1 +	3
			0 +	5

Garantieverklaring voor noord en zuid Amerika (met uitzondering van Brazilië)

GARANTIEVERKLARING voor AOC-kleurenmonitoren

Inclusief degene die als opgegeven zijn verkocht in noord Amerika

Envision Peripherals, Inc. garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van drie (3) jaar voor onderdelen en werk en één (1) jaar voor beeldbuis of LCD-scherm na de oorspronkelijke datum van aankoop door de klant. Tijdens deze periode zal EPI (EPI is de afkorting van Envision Peripherals, Inc.) , volgens haar keuze, het defecte product gratis, tenzij zoals hieronder vermeld, repareren met nieuwe of gereviseerde onderdelen, of het vervangen door een nieuw of gereviseerd product. De onderdelen die of het product dat vervangen wordt/worden, worden eigendom van EPI.

Bel EPI in de VS voor het verkrijgen van service onder deze beperkte garantie voor de naam van het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Lever het product met een vooraf betaalde zending, samen met een gedateerd bewijs van aankoop, aan een erkend EPI-servicecentrum. Als u het product niet persoonlijk kunt afleveren:

- Verpak het in zijn originele verpakking (of equivalent)
- Plaats het RMA-nummer op het adreslabel
- Plaats het RMA-nummer op de verzendverpakking
- Verzeker het pakket (of draag het risico op verlies/schade tijdens de verzending)
- Betaal alle verzendkosten

EPI is niet verantwoordelijk voor schade aan een ontvangen product dat onjuist is ingepakt.

EPI zal de kosten voor de retourzending betalen binnen een van de landen die zijn opgegeven in deze garantieverklaring. EPI is niet verantwoordelijk voor enige kosten, verwant met het vervoer van producten over internationale grenzen. Dit omvat de internationale grenzen van de landen binnen deze garantieverklaring.

Neem in de Verenigde Staten en Canada contact op met uw verkoper of EPI Customer Service, RMA Department op het gratis nummer (888) 662-9888. Of vraag online een RMA Number aan op www.aoc.com/na-warranty.

* Deze beperkte garantie dekt geen verlies of schade die het gevolg is van:

- Verzending of onjuiste installatie of onderhoud
- Verkeerd gebruik
- Nalatigheid
- Elke andere oorzaak dan gewone commerciële of industriële toepassing
- Aanpassing door een onbevoegde bron
- Reparatie, wijziging of installatie van opties of onderdelen door iemand anders dan een erkend servicecentrum van EPI
- Verkeerde omgeving
- Overmatige of ongepaste verwarming of airconditioning of elektrische stroomstoringen, stroompieken of andere onregelmatigheden

Deze beperkte garantie van drie jaar dekt geen productfirmware of -hardware die door u of derden werd gewijzigd of aangepast. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle dergelijke wijzigingen of aanpassingen.

ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VOOR DIT PRODUCT (MET INBEGRIJ VAN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL) ZIJN BEPERKT IN DUUR TOT EEN PERIODE VAN DRIE (3) JAAR VOOR ONDERDELEN EN WERKUREN EN ÉÉN (1) JAAR VOOR BEELDBUIS OF LCD-SCHERM VANAF DE ORIGINELE DATUM VAN AANKOOP DOOR DE CONSUMENT. ER ZIJN GEEN GARANTIES (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET) VAN TOEPASSING NA DEZE PERIODE. IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA STAAN SOMMIGE STATEN GEEN BEPERKING TOE OP DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, ZODAT DE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

VERPLICHTINGEN VAN EPI EN UW VERHAALRECHTEN HIERONDER, ZIJN ALLEEN EN EXCLUSIEF ZOALS HIER VERMELD. AANSPRAKELIJKHEID VAN EPI, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERE THEORIE, ZAL DE PRIJS VAN DE INDIVIDUELE EENHEID WAARVAN HET DEFECT OF DE SCHADE DE BASIS VORMT VAN DE AANSPRAAK, NIET OVERSCHRIJDEN. IN GEEN GEVAL ZAL ENVISION PERIPHERALS, INC AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF FACILITEITEN OF UITRUSTING, OF ANDERE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA STAAN SOMMIGE STATEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. IN DAT GEVAL IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. OOK AL VERLEENT DEZE BEPERKTE GARANTIE U SPECIFIEKE RECHTEN. MOGELIJK HEBT U ANDERE RECHTEN DIE PER STAAT KUNNEN VERSCHILLEN.

In de Verenigde Staten van Amerika is deze beperkte garantie alleen geldig voor producten aangeschaft in de Continentale Verenigde Staten, Alaska en Hawaii.

Buiten de Verenigde Staten van Amerika is deze beperkte garantie alleen geldig voor producten aangeschaft in Canada.

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

Voor meer details, bezoek:

VS: <http://us.aoc.com/support/warranty>

ARGENTINIË: <http://ar.aoc.com/support/warranty>

BOLIVIË: <http://bo.aoc.com/support/warranty>

CHILI: <http://cl.aoc.com/support/warranty>

COLOMBIA: <http://co.aoc.com/warranty>

COSTA RICA: <http://cr.aoc.com/support/warranty>

DOMINICAANSE REPUBLIEK: <http://do.aoc.com/support/warranty>

ECUADOR: <http://ec.aoc.com/support/warranty>

EL SALVADOR: <http://sv.aoc.com/support/warranty>

GUATEMALA: <http://gt.aoc.com/support/warranty>

HONDURAS: <http://hn.aoc.com/support/warranty>

NICARAGUA: <http://ni.aoc.com/support/warranty>

PANAMA: <http://pa.aoc.com/support/warranty>

PARAGUAY: <http://py.aoc.com/support/warranty>

PERU: <http://pe.aoc.com/support/warranty>

URUGUAY: <http://pe.aoc.com/warranty>

VENEZUELA: <http://ve.aoc.com/support/warranty>

ALS LAND NIET IS GENOEMD: <http://latin.aoc.com/warranty>

EASE PROGRAMMA



Alleen voor monitoren van het merk AOC verkocht binnen de continentale Verenigde Staten.

Alle monitoren van het merk AOC vallen nu onder het EASE-programma. Als uw monitor op enig tijdstip tijdens de eerste drie maanden defecten vertoont, levert AOC een vervangende monitor binnen 72 nadat u voor ons programma bent geaccepteerd. Als uw monitor in aanmerking komt voor het EASE-programma, betaalt AOC de transportkosten in beide richtingen.

Stap 1: Bel ons TECH Department op 888.662.9888

Stap 2: Vul de EASE-registratieformulieren in en stuur ze terug per post of fax.

Stap 3: Na verificatie geven we u een Return Authorization Number.

Stap 4: Een monitor wordt naar uw locatie verzonden.

Stap 5: We geven een UPS Call Tag af om de defecte eenheid op te halen.

Stap 6: Zie de volgende tabel om te zien of u in aanmerking komt voor het EASE-programma.

GARANTIE- PERIODE	GRATIS DEKKING	KOSTEN KLANT
Binnen de eerste drie maanden na aankoop: Gedekt door EASE	- Nieuwe AOC-monitor - Call tag verzonden en retourkosten via UPS	- Geen*
Tussen 4 maanden en 1 jaar	- Alle onderdelen en arbeid inclusief CRT-buis en LCD-scherm	- UPS retourkosten naar AOC
Tussen 1 en 3 jaar: Gedekt door standaard beperkte garantie	- Onderdelen en arbeid (exclusief CRT-buis en LCD-scherm)	- UPS retourkosten naar AOC

*AOC heeft een credit card nummer nodig als u vooraf een nieuwe AOC-monitor naar uw locatie wilt laten verzenden, voordat de defecte eenheid is aangekomen in het servicecenter van AOC. Als u geen credit card nummer wilt afgeven, stuurt AOC de nieuwe monitor pas nadat de defecte eenheid is aangekomen in het service center van AOC.



www.aocmonitor.com

Congratulations!

This product is designed for both you and the planet!



TCO Development works for sustainable IT - manufacture, use and recycling of IT products reflecting environmental, social and economic responsibility.

TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO

Certified represents one of the toughest certifications for ICT products worldwide.

Some of the Usability features of TCO Certified Displays:

- Visual Ergonomics for image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are Resolution, Luminance, Contrast, Reflection and Colour characteristics
- Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories
- Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
- Workload ergonomics to ensure a good physical environment

Some of the Environmental features of TCO Certified Displays:

- Production facilities have an Environmental Management System (EMAS or ISO 14001)
- Low energy consumption to minimize climate impact
- Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
- Both product and product packaging is prepared for recycling
- The brand owner offers take-back options

Corporate Social Responsibility

- The brand owner demonstrates the product is manufactured under working practices that promote good labour relations and working conditions.

The Criteria Document can be downloaded from our web site. The criteria included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user and environmentally friendly direction. Our ICT product labeling system began in 1992 and is now requested by users and ICT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

TCO Certified Document for Displays version: 2.3



Technology for you and the planet

(VOOR TCO-GECERTIFICEERDE MODELLEN)