



Universeel Dockingstation, USB-type C



Handleiding DA-70861

1. INLEIDING

Het volledig functionele universele dockingstation, USB-type C, van Digitus heeft alles te bieden om een volledig uitgeruste werkplaats te creëren. Het verstrekt drie video-interfaces (HDMI, MiniDP en VGA), waarbij twee monitors gelijktijdig kunnen worden gebruikt. De hoogst mogelijk ondersteunde resolutie wordt dus behaald: Brillante UHD (4K2K/30Hz).

Het biedt bovendien drie USB 3.0 poorten, waarbij één poort (5V/1,5A) ook een laadfunctie verstrekt voor mobiele apparatuur. De USB-interfaces zijn tevens voorzien van een USB-C met PD-functie (power delivery/stroomtoevoer). Het is bovendien voorzien van twee ingebouwde kaartlezers (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). U kunt uw notebooks ook via kabel op uw netwerk aansluiten d.m.v. de Gigabit Ethernetpoort. En dan biedt het apparaat ter afsluiting ook nog een stereo audiopoort. Breid uw notebook uit tot 11 extra poorten met gebruik van slechts één USB-C-poort - met het multifunctionele universele dockingstation, USB-type C.

Dit type-C dockingstation biedt een geïntegreerde oplossing voor voeding, gegevens en video. U kunt met dit apparaat type-C host PC op VGA, HDMI, Mini DisplayPort displays aansluiten voor video-overdracht en op USB-A apparatuur voor gegevensoverdracht. Het helpt de host PC ook toegang te krijgen tot Ethernet via de RJ45-poort. De SD/MMC- en MicroSD-kaartsleuven helpen bovendien de informatie te lezen van het externe geheugen in de host PC en de vrouwelijke USB-C-poort werkt als oplaadfunctie voor de host computer.

2. EIGENSCHAPPEN

- Ondersteunt USB-C-ingang
- Ondersteunt HDMI vrouwelijk, Mini DisplayPort vrouwelijk, VGA vrouwelijk, USB-C vrouwelijk, USB 3.0 vrouwelijk, Gigabit Ethernet, Stereo, SD-kaart, MicroSD-kaart, USB-C-interface
- Ondersteunt HDMI resoluties tot op 4kx2k@30Hz
- Ondersteunt Mini DisplayPort resoluties tot op 4kx2k@30Hz
- Ondersteunt VGA resoluties tot op 1920x1200@60Hz
- Het totale uitgangsvermogen van de 3 USB-A is 10W (5V@2A), 1 poort ondersteunt BC 1.2, with max 7,5W (5V@1,5A), de andere twee poorten delen max. 5W (5V@1A)
- Ondersteunt 10/100/1000Mbps bandbreedte
- De stereo poort ondersteunt zowel een microfoon als een hoofdtelefoon
- Vrouwelijke USB-C laadpoort voor USB-C notebooks/ultrabooks
- De meervoudige USB-C-interfaces ondersteunen plug&play en hot-swapping
- Ondersteunt SD/SDHC/SDXC
- Ondersteunt Secure Digital v3.0 UHS-I (leessnelheid max. 70Mbps, schrijfsnelheid max. 90Mbps)
- Ondersteunt MultiMediaCard (MMC) specificaties
- Ondersteunt Micro SD/SDHC/SDXC (tot op 128 GB)
- Ondersteunt: Mac OS 10.10.2 en hoger, Google Chrome, Windows: Windows 7 tot Windows 10,

3. INHOUD VAN DE VERPAKKING

Gelieve voordat u dit apparaat in gebruik probeert te nemen te controleren of de verpakking inderdaad de volgende onderdelen bevat:

- 1 x hoofdeenheid: Universeel dockingstation, USB-type C
- 1 x gebruikershandleiding

4. SPECIFICATIES

Ingangs-/uitgangsconnector	
Ingang	USB-C mannelijk x1
Uitgang	HDMI vrouwelijk x1 Mini DP vrouwelijk x1 VGA vrouwelijk x1 USB-C vrouwelijk x1 USB 3.0 vrouwelijk x3 RJ45 X1 Stereo x1 SD-kaartsleuf slot x1 MicroSD-kaartsleuf x1 USB-C vrouwelijk x1 voor opladen
Omgevingscondities	
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +45°C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 90 % RH (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10 °C tot +70°C
Opslagvochtigheid	10% tot 90 % RH (zonder condens)
Stroomvoorziening	
USB-C PD-laadpoort	60W (20V/3A)
USB-A-poort X3	Totaal uitgangsvermogen: 10W (5V@2A) Eén poort ondersteunt max. 7,5W (5V@1,5A) De andere twee poorten delen max. 5W (5V@1A)
Goedkeuringen	
Certificaten	FCC, CE
Accessoires Adapter	
Gebruikshandleiding	10 talen
Chipset	VL100: PD-controller

5. BEDIENING

- 1) Sluit de mannelijke USB-C-poort van dit product aan op uw USB-C notebook/ultrabook
- 2) Sluit de drie USB3.0 poorten aan op drie USB-apparaten
- 3) Sluit de Mini DisplayPort poort van het dockingstation aan op een display met Mini DisplayPort poort via één Mini DisplayPort-kabel
- 4) Sluit de HDMI-poort op een HD display met één HDMI-kabel
- 5) Sluit de VGA-poort aan op een HD display met één VGA-kabel
- 6) Sluit de Gigabit Ethernetpoort van dit product aan op een Ethernetrouter met een Ethernetkabel
- 7) Sluit een hoofdtelefoon aan op de stereo poort
- 8) Steek MicroSD- en SD/MMC-kaarten in de kaartlezerpoorten
- 9) Sluit de type C laadpoort aan, deze kan uw notebook/ultrabook opladen en ondersteunt deze adapter om gelijktijdig te werken

Opmerking:

1. Wanneer u de mannelijke USB-C-poort van de adapter aansluit op Chromebook, zal de muis die op de USB 3.0 poort moet worden aangesloten niet onmiddellijk, maar pas na enkele seconden, beginnen te werken. Dit probleem kan ook optreden in gelijksoortige type C adapters (waaronder de Apple originele 3-in-1 adapter) wanneer aangesloten op Chromebook.
2. Wanneer u de PD-adapater aansluit en loskoppelt, zullen de aangesloten USB-apparaten intermitterend worden losgekoppeld en binnen enkele seconden weer worden aangesloten, om eventueel gegevensverlies of corrupte bestanden te voorkomen. Koppel de PD-adapter dus a.u.b. niet los van de netvoeding tijdens gegevensoverdracht
3. De drie videopoorten kunnen niet gelijktijdig werken, de prioriteit is HDMI=Mini DisplayPort > VGA, wanneer de HDMI- poort en MiniDisplayPort gelijktijdig zijn aangesloten, is het raadzaam telkens één videopoort te gebruiken om de normale werking van dit product te waarborgen

6. POORTBESCHRIJVING

