


e-Alarm Draadloos GSM Alarmsysteem Starter Kit

Betrouwbaar draadloos alarmsysteem op basis van gsm en te bedienen met app

- Article number: EM8610
- EAN code: 8716065298079
- Casepack: -
- Mastercarton: -

SPECIFICATIES:

- Compleet betrouwbaar GSM gebaseerd draadloos alarmsysteem
- Ontvang meldingen per sms of telefoon
- Werkt op basis van een gsm simcard
- Voorzien van back-up batterijen in geval van stroomuitval
- Kit bestaat uit: EM8610 bedieningspaneel met ingebouwde sirene, 1x bewegingsmelder, 1x deurcontact, 2x afstandsbedieningen en 2x RFID modules
- Op afstand bedienbaar en programmeerbaar via App (werkt op basis van sms)
- Op afstand luisteren in de woning
- Ondersteunt 50 draadloze en 2 bedrade sensoren
- Tot 9 sensoren met eigen benaming aanmaken
- Ingebouwde sirene
- Vier voorgeprogrammeerde alarmgroepen
- Back-up batterij in geval van stroomuitval
- Tot 5 telefoonnummers te programmeren



Gratis e-Alarm App beschikbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Control Panel

- Dimensions in mm. (WxHxD): 188 x 132 x 26
- Weight in grams: 265
- Power supply: 110 – 240V AC 50-60Hz
- Output: 12V DC 500mA
- Mobile GSM frequency: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
- Stand-by current: 110mA
- Alarm current: 340mA
- Back-up battery: Lithium-Ion battery 3,7V 800mA BL-5B (2x)
- Internal siren: 110dB
- Maximum amount of sensors:
- 10 x Remote controls
- 50 x Sensors
- 50 x RFID-Tags
- Sensor frequency: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

Motion Detector

- Dimensions in mm. (WxHxD) motion detector: 108 x 52 x 36,8
- Dimensions in mm. (WxHxD) bracket: 52 x 30 x 26,5
- Weight in grams: 56
- Power supply: 3V DC (2 x AA 1,5V LR6)
- Stand-by current: <90uA
- Alarm current: <9,5mA
- Detection reach: 8 meters / 110 degrees
- Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
- Frequency sensors: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

Door/Window Contact

- Dimensions in mm. (WxHxD) sensor: 71 x 34 x 17,5
- Dimensions in mm. (WxHxD) magnet: 51 x 12 x 13,5
- Weight in grams: 16,5
- Power supply: 1,5V DC (2 x AA 1,5V LR6)
- Stand-by current: <35uA
- Alarm current: <10mA
- Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
- Frequency sensors: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

SYSTEEMEISEN:

- Simkaart voor smartphone

INHOUD:

- 1x Controle paneel
- 1x Draadloze bewegingsmelder
- 1x Draadloos deur/raamcontact
- 2x Afstandsbediening
- 2x RFID tags

e-Alarm Draadloos GSM Alarmsysteem Starter Kit

Betrouwbaar draadloos alarmsysteem op basis van gsm en te bedienen met app

OMSCHRIJVING

De Eminent EM8610 Draadloze GSM Alarm Starter Kit is de basis om je woning of kantoor te beveiligen. De EM8610 werkt via het betrouwbare GSM netwerk en is voorzien van een back-up batterij zodat je alarm ook werkt als de stroom uitgevallen is. De installatie is zeer eenvoudig. De kit bestaat uit het bedieningspaneel waarin je een gsm simcard plaatst, 1 draadloze bewegingsmelder, 1 draadloos deurcontact, 2 afstandsbedieningen en 2 RFID tags. Je kunt tot maar liefst vijftig draadloze sensoren aansluiten. In de EM8610 programmeer je tot 5 telefoonnummers. Meer dan voldoende om je huis of kantoor comfortabel te beveiligen. Het Eminent alarmsysteem bedien je op het paneel zelf, de afstandsbediening, RFID tag of met de speciale Eminent Alarm App voor iOS en voor Android.

Alarmmeldingen via het betrouwbare GSM netwerk

Het Eminent EM8610 Alarmsysteem stuurt alarmmeldingen via een in het bedieningspaneel geplaatste gsm simcard*. Hierdoor ben je voor alarmmeldingen niet meer afhankelijk van een internetverbinding of analoge telefoonlijn en is het alarm geschikt voor alle plaatsen waar gsm ontvangst mogelijk is. Je stelt tot maar liefst 5 telefoonnummers in. In het bedieningspaneel zit een harde sirene van 110 dB. Je kunt altijd ook even luisteren in de woning via de telefoon.

Stijlvol, draadloos en makkelijk overal te plaatsen

Het Eminent Alarmsysteem functioneert volledig draadloos en daardoor eenvoudig overal te plaatsen. De deurcontacten en bewegingsmelders werken op batterijen. Alleen het fraaie bedieningspaneel heeft een vast stroompunt nodig en is bij stroomuitval voorzien van twee back-up batterijen.

Uitbreidbaar tot maar liefst 50 sensoren

Met de ondersteuning tot maar liefst 50 sensoren, ben je zeker van een alarmsysteem voor nu en voor de toekomst. In totaal kun je 9 sensoren in je huis of kantoor een aparte naam geven. De starter kit breid je eenvoudig uit met een bewegingsmelder, deurcontact, rookmelder, gasmelder, externe sirene, afstandbediening en RFID tag.










Makkelijk door iedereen te bedienen

Het EM8610 GSM Alarmsysteem is heel eenvoudig door iedereen te bedienen. Via het bedieningspaneel schakel je het alarm in en uit. Of je gebruikt de afstandsbedieningen, RFID tag. Met behulp van de handige smartphone App bedien je je alarm overal ter wereld.

* Het Eminent alarmsysteem maakt gebruik van een gsm simcard. Deze wordt niet meegeleverd. Voor het instellen van het systeem wordt gebruik gemaakt van sms berichten. Dit geldt ook voor de meldingen die via de Android en iOS app verlopen. Hierbij worden er sms berichten verzonden naar het alarmsysteem via uw mobiele telefoon. Raadpleeg je provider voor de kosten. Zorg ervoor dat de gsm simcard in het alarmsysteem voldoende tegoed heeft voor het verzenden van sms berichten of het bellen naar telefoonnummers.

e-Alarm Draadloos GSM Alarmsysteem Accessoires

Accessoires voor het Eminent EM8610 draadloos GSM Alarmsysteem

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	SPECIFICATIES
EM8620	 RFID Tag Schakel je EM8610 uit met deze RFID Tag	<ul style="list-style-type: none">- Voor het uitschakelen van het EM8610 draadloze alarmsysteem
EM8621	 Afstandsbediening Extra afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none">- Voor het aan- en uitschakelen van het EM8610 draadloze alarmsysteem- Voorzien van paniekknop
EM8650	 Dubbele Draadloze bewegingsmelder Bewegingsmelder geschikt voor gebruik met huisdieren	<ul style="list-style-type: none">- Ideaal voor woningen met huisdieren < 25kg- Voeding via 2 AA batterijen- Geeft melding als de batterijen bijna op zijn- Detectiebereik 8m/110
EM8655	 Outdoor bewegingsmelder PIR en Microgolf bewegingsmelder voor gebruik buitenshuis	<ul style="list-style-type: none">- Ideaal voor woningen met huisdieren < 25kg- Voeding via adapter- Detectiebereik 8m/110
EM8660	 Draadloos deur/raamcontact Beveilig deuren en ramen	<ul style="list-style-type: none">- Magnetisch contact- Geeft melding via het bedieningspaneel als de batterij bijna op is- Gevoed door 1AA batterij (meegeleverd)
EM8670	 Draadloze buitensirene Draadloze buitensirene met solar panel	<ul style="list-style-type: none">- Voorzien van solar panel voor het opladen van de batterij- Luide sirene van 120dB- Stroboscoop flitslicht- Geschikt voor buiten (IP55)
EM8675	 Binnen sirene met flitslamp Flitslicht en een luid signaal bij alarm	<ul style="list-style-type: none">- Luide sirene van 120dB- Stroboscoop flitslicht- Voeding via power adapter
EM8690	 Draadloze rookmelder Waarschuwt direct bij rookontwikkeling	<ul style="list-style-type: none">- Luid intern alarm van 85dB- Alarmsysteem EM8610 gaat af bij het detecteren van rook- Gevoed door 1 9V batterij
EM8695	 Draadloze gasmelder Waarschuwt direct bij gas	<ul style="list-style-type: none">- Luid intern alarm van 70dB- Detecteert gas- Voeding via lichtnet