

2x1 HDMI® + VGA naar HDMI converter switch met automatische en prioriteitsomschakeling – 1080p

StarTech ID: VS221VGA2HD



Met de VS221VGA2HD HDMI & VGA Auto Switch kunt u een HDMI- en een VGA-audio/videobron aansluiten op hetzelfde HDMI-scherm of projector, en automatisch of handmatig overschakelen naar de weer te geven videobron. De multi-input A/V switch ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 (1080p) en wordt geleverd met montagemiddelen voor een nette, professionele installatie.

Eén switch voor VGA en HDMI

De A/V switch heeft geïntegreerde VGA-conversie, waardoor u een HDMI- en een VGA-videobron kunt aansluiten op hetzelfde HDMI-scherm, zonder extra adapters of scalers te moeten gebruiken. De switch ondersteunt ook EDID pass-through, EDID kopiëren en EDID-emulatie waardoor uw native HDMI- en VGA-resoluties op beide bronansluitingen behouden blijven.

Moeiteloze bediening

De VS221VGA2HD biedt moeiteloze bediening met twee verschillende automatische omschakeloptyes: automatische omschakeling waarbij een new aangesloten apparaat wordt gedetecteerd en geselecteerd, en prioriteitsomschakeling waarmee u kunt kiezen welke poort bij automatische omschakeling standaard moet worden geactiveerd.

Concentreer u op uw presentatie, niet op aansluitingen in vergaderruimtes

Deze A/V switch is ontworpen voor vergaderruimtes en klaslokalen. De VS221VGA2HD heeft VGA- en HDMI-ingangen voor de ondersteuning van vele verschillende apparaten, en met de geïntegreerde converter kunt u gemakkelijk verbinding maken met het scherm in de ruimte zonder extra adapters. Bovendien stimuleert automatische omschakeling directe samenwerking tussen studenten en collega's, zodat u uw projector eenvoudig voor meerdere bronapparaten kunt gebruiken.

Als u zoekt naar een soortgelijk apparaat met [VGA-uitgang](#), raden wij u onze [VS221HD2VGA](#) aan.

De VS221VGA2HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Schakel automatisch tussen uw set-top box of computer in uw thuisbioscoop
- Deel een projector in een klaslokaal of vergaderruimte met VGA- en HDMI-videobronnen
- Sluit VGA- en HDMI-videobronnen aan en schakel tussen deze twee op een testbank voor het opsporen van computerproblemen
- Schakel tussen VGA- en HDMI-videobronnen op uw digitale reclameborden in ziekenhuizen, winkelcentra of scholen

Eigenschappen

- Geschikt voor zowel VGA- als HDMI-invoerapparaten in één switch met HDMI-weergave, waardoor u problemen en kosten bespaart doordat u minder adapters nodig hebt
- Moeiteloze bediening met automatische en prioriteitspoortkeuze
- Ideaal voor klaslokalen en vergaderruimtes, waardoor sprekers vele verschillende apparaten kunnen aansluiten
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Ondersteunt EDID pass-through, EDID kopiëren en EDID-emulatie
- Inclusief montage materialen

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Poorten	2
Audio	Ja
Connector A	1 - HDMI (19 pin) Female
Connector B	1 - HDMI (19 pin) Female
Connector A	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Maximale analoge resoluties	1290x1200
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals 3,5 mm stereo audio (VGA) 7.1 surround sound (HDMI)
LED-indicatoren	1 - VGA-poort geselecteerd
LED-indicatoren	1 - HDMI-poort geselecteerd
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.4 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2 A
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0%~80%
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.4 lb]
Meegeleverd	1 - VGA+HDMI naar HDMI converter switch
Meegeleverd	1 - Montagebeugels
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

