

3-poort 2b 1a 1394 PCI Express FireWire Adapterkaart

Productcode: PEX1394B3



Deze 3-poort PCI Express FireWire Adapterkaart kan worden geïnstalleerd in een PCI Express-slot en voegt twee IEEE1394b-poorten (9-pins FireWire 800) en één IEEE1394a-poort (6-pins FireWire 400) toe, dat zorgt voor een hoge compatibiliteit met een breed scala van FireWire-apparaten (zoals DV-camcorders, externe harde schijven, digitale camera's, etc.).

De adapterkaart met 2b en 1a bevat een native (enkele chip) PCI Express-chipset, dat resulteert in snellere, meer betrouwbare en kosteneffectieve prestaties dan uitbreidingskaarten die gebruik maken van een "bridge"-chip.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktopcomputer

- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI Express-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met PCI Express

Eigenschappen

- Twee 9-pins FireWire 800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s per poort
- Een 6-pins FireWire 400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- Voorzien van een native PCI Express-chipset, geen bridge chip
- Inclusief low profile / half-height montagebracket
- Stroomaansluiting voor FireWire-apparaten met veel vermogen
- Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	3
Interface	FireWire 800 (1394b) FireWire 400 (1394a)
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Industriestandaarden	IEEE-1394/1394A/1394B OHCI PCI Express 1.1
Chipsetcode	Texas Instruments - XIO2213B

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	800 Mbps 400 Mbps
MTBF	149,905 hours

Connector(en)	Type connector(en)	1 - PCI Express x1
	Interne poorten	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
	Externe poorten	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) 2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b)

Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux 3.5.x en hoger <i>Alleen LTS-versies</i>
----------	--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger
	Notitie	Met de meegeleverde software kunnen drivers alleen "standaard" worden geïnstalleerd. Om de instelling van de drivers te kunnen aanpassen dient u software van een ander bedrijf aan te schaffen.

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen	Kleur	Groen
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	3.3 in [85 mm]
	Breedte product	0.7 in [18 mm]
	Hoogte product	4.7 in [12 cm]

Gewicht product 1.7 oz [48 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.4 in [21.3 cm]

Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 1.6 in [41 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 7.5 oz [212 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - PCI Express FireWire-kaart
- 1 - FireWire-kabel
- 1 - Low-profile bracket
- 1 - Software-CD
- 1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.