



QMiroPlus-201W

| | |
|----------------------------------|---|
| Aantal Ethernet-poorten | 5 |
| 2.5GbE Host Port (RJ45) | 1 |
| 1GbE (RJ45) | 4 |
| CPU | Router: Qualcomm IPQ4019, Quad 4cores ARM Cortex A7@716.8MHz NAS: Intel Gemini Lake J4125 4cores @2.0Ghz |
| Geheugen | Router: 512MB DDR3 NAS: 4GB DDR4 |
| Flash | Router: 4MB SPI NOR Flash+4GB eMMC NAS:4GB eMMC |
| Wireless Antenna | 4 interne antennes |
| Draadloze standaard | 802.11a/b/g/n/ac |
| Classificatie draadloze snelheid | AC2200 |
| Draadloze snelheid 2,4 GHz | 2.4G (400Mbps): 2x2 Dual Band(20/40MHz) |
| Draadloze snelheid 5 GHz | 5G (867+867Mbps): 2x2 Dual Band(20/40/80MHz), 2x2 Single Band (20/40/80MHz) |
| Frequency Band 2.4 GHz | Yes |
| Frequentieband 5 GHZ | Yes |
| Draadloze bandbreedte | 20/40/80 MHz |
| Zendvermogen | Afhankelijk van de landcode |
| Wireless Antenna Type | 2 Internal dual band(2.4G/5G) antennas 2 Internal single band(5G) antennas |
| Antenneversterking 2,4 GHz | 2.5dBi, 2.6dBi |
| Antenneversterking 5 GHz | 4.6dBi, 4.4dBi |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Yes |
| USB 3.2 Gen 1-poort | 2 |

| | |
|-----------------------------|--|
| USB 3.2 Gen 1 port_note | Only for connecting USB storage for NAS extend stroage usage |
| Bluetooth | Version 5 |
| Bluetooth Antenna Gain | 3.42dBi |
| Knop | Power(for NAS), Reset, WPS |
| Voeding | 12V DC |
| Stroomverbruik | 60W |
| Afmetingen | 183.5x105x143.5 |
| Gewicht | 1,44 kg |
| Gewicht verpakt | 2,15 kg |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ +40°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 5% tot 95% niet-condenserend |
| Certificeringen | JATE / CE / FCC / BSMI / NCC / IC / SRRC / CCC / VCCI / RCM / OFCA |
| Wi-Fi Mesh | Yes (Met Tri-Band) |
| QNAP SD-WAN-oplossing, QWAN | Yes |
| Drive Bay | 2 x 2.5-inch SATA 3Gb/s(Compatible with 6Gb/s SSD/HDD) |
| Drive Compatibility | 2.5-inch bays: 2.5-inch SATA solid state drives 2.5-inch SATA hard disk drives |

Opmerking: Gebruik uitsluitend geheugenmodules van QNAP om de systeemprestaties en stabiliteit te handhaven. Gebruik voor NAS-apparaten met meer dan één geheugensleuf QNAP-modules met identieke specificaties.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

* Test geluidsniveau

Omgeving: Raadpleeg ISO 7779; maximum HDD geladen; positie omstander; gemiddelde gegevens van 1 meter vóór werkende NAS.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.