



HP Neverstop Laser MFP 1201n

Printen met Neverstop. Stop nooit met besparen.

Bespaar tot 60% op toner¹ met de meegeleverde toner voor 5000 pagina's.² Print zeven keer zoveel pagina's met de meegeleverde toner.³ Print, scan en kopieer en vul voordelig de toner bij.¹ Print en scan overal met de HP Smart-app.⁴



Voornaamste kenmerken

- Printen, scannen, kopiëren
- Zwart-wit printen tot 20 ppm
- Tonercapaciteit van 5000 pagina's
- Navulbare toner
- Compatibel met de app HP Smart
- Ethernetaansluiting
- Invoercapaciteit 150 vellen



Bespaar tot 60% op toner¹

- Bespaar geld met de meegeleverde toner.¹ Bespaar nu en elke keer dat je navult tot 60% op je toner.¹
- Laserkwaliteit voor minder geld. Profiteer van de laagste kosten voor toner vergeleken met traditionele HP tonercartridges.¹
- Werk sneller met flexibele MFP-prestaties – print, scan, en kopieer.
- Met deze printer kun je ononderbroken doorwerken. Verlies zo min mogelijk tijd en profiteer van hoge printsnelheden.

Tot zeven keer meer pagina's dan bij andere laserprinters uit deze klasse³

- Profiteer van meer meegeleverde toner, die tot zeven keer zoveel pagina's levert als andere laserprinters uit deze klasse.³
- Print duizenden pagina's met de meegeleverde toner voor 5000 pagina's.²
- Verwerk grote printopdrachten en vul minder vaak papier bij met een invoerlade voor 150 vellen.

Bespaar telkens als je navult¹

- Met HP's na te vullen tonersysteem kun je eenvoudig, handig en zonder te morsen de toner navullen.⁵
- Vul zonder complicaties de toner bij. Vul de toner snel en eenvoudig bij zonder te morsen met de Toner Reload Kit.⁶
- Deze innovatieve laserprinter levert uitzonderlijke kwaliteit, elke pagina opnieuw.
- Produceer scherpe tekst en vetgedrukte zwarttinten voor al je documenten.

Blijf overal productief

- Print, scan en verzend een veilige fax waar je ook bent, met de HP Smart-app.⁴
- Gemakkelijk hulpbronnen delen – toegang tot en afdrukken via Ethernet-netwerk.
- Bespaar tijd en voorkom extra werk bij terugkerende taken met aanpasbare snelkoppelingen.⁴

Productronleiding

HP Neverstop Laser MFP 1201n weergegeven

1. Iconisch lcd-display
2. HP Smart - mobiele printapp
3. Uitvoerbak voor 100 vel
4. Flatbedscanner
5. Hi-Speed USB 2.0-poort
6. 20 ppm A4
7. Ingebouwd Ethernet
8. Invoerlade voor 150 vellen
9. Voorgeïnstalleerde originele HP tonercartridge print tot 5000 pagina's



Accessoires, supplies en support

Supplies	W1143A HP 143A originele zwarte Neverstop-tonerbijvulkit (2500 pagina's)
	W1143AD HP 143AD twee originele zwarte Neverstop-tonerbijvulkits (Per kit: 2500 pagina's)
	W1144A HP 144A originele zwarte belichtingstrommel voor laserprinters (20.000 pagina's)
Service en support	UB4Y5E HP 3 jaar standaard Exchange-service voor Neverstop Laser 1200 UB4Y2E HP 3 jaar Exchange-service op de volgende werkdag voor Neverstop Laser 1200 (UB4Y5E - beschikbaar in alle EMEA-landen met uitzondering van het Midden-Oosten, het Adriatische Zeegebied, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Slovenië, Turkije. UB4Y2E - beschikbaar in Oostenrijk, België, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk)

Technische specificaties

Model	HP Neverstop Laser MFP 1201n
Bestelnr.	5HG89A
Functies	Printen, kopiëren, scannen
Bedieningspaneel	ICON LCD
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid	Zwart (A4, standaard): Tot 20 ppm;
Eerste pagina gereed	Zwart (A4, gereed): Vanaf 8,5 seconde; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 15 seconden;
Printresolutie	Zwart (beste): Tot 600 x 600 x 2 dpi; Technologie: HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);
Maandelijks printvolume	20,000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 250 tot 2500 pagina's
Intelligente printersoftwarefuncties	Apple Airprint™, Mopria-gecertificeerd, HP auto-on/auto-off, HP Smart-app, HP Smart Task
Standaard printertalen	PCLm5; URF; PWG
Printgebied	Printmarges Boven: 2 mm, Onder: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm; Maximaal bedrukbaar gebied : 216 x 356 mm
Dubbelzijdig printen	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)
Kopiëren	
Kopieersnelheid	Zwart (A4): 14 kpm
Copierspecificaties	Aantal kopieën; Licht/donker; Optimaliseren; Papier; Maximum aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%
Scannen	
Scanbestandsformaten	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Scannerspecificaties	Type scanner Flatbed; Scantechnologie: D-CIS; Twain-versie: Versie 2.1 (Windows 7 of hoger); Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 ppi
Geavanceerde scannerfuncties	Nee
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256
Processorsnelheid	500 MHz
Interfacemogelijkheden	
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Fast Ethernet 10/100 Base
Draadloos	Nee
Mobiele printcapaciteit ¹	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart app; Mopria™-gecertificeerd
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/autolP; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS
Harde schijf	Geen
Geheugen	Standaard: 64 MB ; Maximum: 64 MB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 1 invoerlade ; Maximum: 1 invoerlade
Mediatypen	Gewoon papier; Zwaar papier; Bankpostpapier; Etiket; Licht papier; Enveloppe
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): 105 x 148,5 mm tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): A6; A5; A4; 10 env; C5 Env; DL env; B5(UJS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm tot 216 x 356 mm

Model	HP Neverstop Laser MFP 1201n
Bestelnr.	5HG89A
Mediaverwerking	Standaard invoer: Invoelade voor 150 vellen Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 100 vel
Mediagewicht	60 tot 120 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 150; enveloppen: 1 Maximum: 150 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 100 vel Maximum: Tot 100 vel
Compatibele besturingssystemen	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB vrije schijfruimte, internet vereist; USB Linux (kijk voor meer informatie op https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB vrije schijfruimte, internet vereist; USB Linux (kijk voor meer informatie op https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Minimum systeemeisen	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bit, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB vrije schijfruimte, internet vereist, USB
Bijbehorende software	Voor Windows OS: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (uitgezonderd Win8+), HP PCLmS Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, online gebruikershandleidingen, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Product Improvement Study; Voor Mac OS: welkomstscherm (leidt gebruikers naar http://www.hp.com/of OS App Source voor LaserJet-software)
Printerbeheer	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum 380,5 x 293,4 x 287 mm; Maximum: 380,5 x 385 x 521 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	481 x 390 x 421 mm
Gewicht printer	8,73 kg
Gewicht met verpakking	11,2 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 32,5°C Luchtvochtigheid: 30 tot 70% rel
Bewaaromstandigheden	Temperatuur: -20 tot 50 °C
Geluid	Geluidskrachtemissie: 6,5 B(A) Geluidsdrukemissie: 51 dB (A)
Voeding²	Vereisten: 220–240V nominaal +/- 10% (min. 198 V, max. 264 V), 50–60 Hz nominaal bij +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Gebruik: 338 watt (tijdens printen), 3,3 watt (stand-by), 0,95 watt (slaapstand), 0,1 watt (handmatig uitschakelen); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): Blue Angel: 0,677 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie
Certificaten	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC: 2013, ICES-003 issue 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Land van herkomst	Geproduceerd in China
Inhoud van de doos⁴	HP Neverstop Laser 1201n Printer; Voorgeïnstalleerde HP originele zwarte belichtingstrommel (5000 pagina's opbrengst, 20.000 pagina's gebruiksduur); Naslaggids; Installatiegids; Flyer met regelgeving; Supportflyer; Garantiegeds; Netsnoer
Garantie	Eén jaar standaard garantie op hardware, te verlengen tot maximaal 3 jaar bij registratie op http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Voetnoten

- ¹ Gebaseerd op een interne vergelijking bij HP van de adviesprijs en de kosten per pagina van HP LaserJet Pro M15 en HP LaserJet Pro MFP M28 uit dezelfde klasse met een standaard originele HP 44A/48A zwarte LaserJet tonercartridge, per maart 2020. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Gemiddelde gebaseerd op ISO/IEC 19752 bij continu printen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Gebaseerd op HP LaserJet Pro M15 en HP LaserJet Pro MFP M28 met een standaard originele HP 44A/48A zwarte LaserJet tonercartridge met een ISO-opbrengst van 500 pagina's. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Gemiddelde gebaseerd op ISO/IEC 19752 bij continu printen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ De HP Smart-app moet worden gedownload. Kijk voor informatie over printen vanaf overal op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bepaalde software of functies zijn alleen beschikbaar in het Engels. Internettoegang is vereist en moet apart worden aangeschaft.
- ⁵ Indien gebruikt volgens de installatie-instructies.
- ⁶ De Toner Reload Kit wordt niet bij de printer meegeleverd; deze moet apart worden aangeschaft.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Apple AirPrint: het mobiele apparaat moet AirPrint[®] hebben. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 - registratie bij Google Cloud Print™ en een Google-account zijn vereist. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115 V model.
- ³ Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115 V model.
- ⁴ HP originele zwarte laser belichtingstrommel (introductiepagina met zwarte toner voor 5.000 pagina's, met 20.000 pagina's gebruiksduur). Het werkelijke rendement varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA April 2021

